



Działanie cewki AC

Napięcie znamionowe AC przy 60 Hz	V	48
-----------------------------------	---	----

Napięcie robocze AC		
---------------------	--	--

cewka 50/60 Hz przy 50 Hz	odpadanie	maks.	%Us	55

cewka 60 Hz przy 60 Hz	zadziałanie	min.	%Us	80
		maks.	%Us	110
	odpadanie	min.	%Us	20
		min.	%Us	55

Średni pobór cewki przy 20°C		
------------------------------	--	--

cewka 60 Hz przy 60 Hz	rozruch	VA	300
	trzymanie	VA	20

Rozproszenie przy trzymaniu ≤20°C 50 Hz	W	6.5
---	---	-----

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty	/
-------------	---

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC002563 - Cewki niskiego napięcia
----------	--